

SAMMENFATTENDE SKEMA OVER BETJENINGER N-COM M5

- Standard Konfiguration -

Tast		N	ON	N + ON	▲	▼	▲ + ▼	BACK
Grundlæggende Funktioner	Tænd							X
	Sluk							2 sec
	Højere lydstyrke				X			
	Lavere lydstyrke					X		
	Styring af Lys menuen						2 sec	
Bluetooth kilder	Svar på telefonopkald	X	X		X	X		
	Taleopkald		2 sec					
	Genopkald af sidste telefonnummer			X				
	Hurtigopkald	2 sec						
	Afslutning/nægtet opkald		2 sec					
	Overførsel af opkald			2 sec				
	Manuel tilslutning af kilde		2 sec					
	Manuel afbrydelse af kilde				4 sec			
	Konference aktivering	X						
	Konference afbrydelse	X						
Samtaleanlæg	Tilslutning KANAL 1	X						
	Afbrydelse af aktivt samtaleanlæg	X						
	Opkald KANAL 2	x2						
	Opkald KANAL 3	x3						
Musik Bluetooth / Kabel	Start af afspilning (Play)		X					
	Pausefunktion (Pause)		X					
	Næste spor (Forward)				2 sec			
	Forrige spor (REW)					2 sec		
	Aktivering af A2DP profil		X					
	Afbrydelse af A2DP profil		4 sec					
	Aktivering af lyd kabel		x3					
	Afbrydelse af lyd kabel		x3					
Hurtig Menu	Tænding af radio		x2					
	Slukning af radio		x2					
	Automatisk søgning af en ny station				2 sec			
	Skift af station (blandt dem, der er gemt)					2 sec		
	For at gemme en station					4 sec		
Setting*	Tilslutningsmodus (med slukket system)							4 sec
	RDS Aktivering/Afbrydelse					X		
	Smart Navi System Aktivering/Afbrydelse				2 sec			
	Tilknytning af ekstratelefon (eller kilde)		2 sec					
	Tilknytning KANAL 1	X						
	Tilknytning KANAL 2	x2						
	Tilknytning KANAL 3	x3						
	Tilknytning KANAL 4**		X					
	Tilknytning KANAL 5**		x2					
	Tilknytning KANAL 6**		x3					
	Tilknytning trådløst tastatur			10 sec				
Slettelse af tilslutninger						4 sec		

*Alle setting funktionerne udføres med systemet i Setting modus.

**Med aktiv Friends konfiguration.

- Friends Konfiguration-

	<i>Tast</i>	N	ON	N + ON	▲	▼	▲ + ▼	BACK
Grundlæggende Funktioner	Tænd							X
	Sluk							2 sec
	Højere lydstyrke				X			
	Lavere lydstyrke					X		
	Styring af Lys menuen						2 sec	
Bluetooth kilder	Svar på telefonopkald	X	X		X	X		
	Taleopkald		2 sec					
	Genopkald af sidste telefonnummer			X				
	Hurtigopkald	4 sec						
	Afslutning/nægtet opkald		2 sec					
	Overførsel af opkald			2 sec				
	Manuel tilslutning af kilde		2 sec					
	Manuel afbrydelse af kilde				4 sec			
	Konference aktivering	X						
	Konference afbrydelse	X						
Samtaleanlæg	Tilslutning KANAL 1	X						
	Afbrydelse af aktivt samtaleanlæg	X						
	Opkald KANAL 2	x2						
	Opkald KANAL 3	x3						
	Opkald KANAL 4		X					
	Opkald KANAL 5		x2					
	Opkald KANAL 6		x3					
Musik Bluetooth / Kabel	Start af afspilning (Play)			2 sec				
	Pausefunktion (Pause)			2 sec				
	Næste spor (Forward)				2 sec			
	Aktivering af A2DP profil			2 sec				
	Afbrydelse af A2DP profil					4 sec		
	Aktivering af lyd kabel					2 sec		
	Afbrydelse af lyd kabel					2 sec		
Hurtig Menu	Tænding af radio	2 sec						
	Slukning af radio	2 sec						
	Automatisk søgning af en ny station				2 sec			
	Skift af station (blandt dem, der er gemt)					2 sec		
	For at gemme en station					4 sec		
Setting*	Tilslutningsmodus (med slukket system)							4 sec
	RDS Aktivering/Afbrydelse					X		
	Smart Navi System Aktivering/Afbrydelse				2 sec			
	Tilknytning af ekstratelefon (eller kilde)		2 sec					
	Tilknytning KANAL 1	X						
	Tilknytning KANAL 2	x2						
	Tilknytning KANAL 3	x3						
	Tilknytning KANAL 4**		X					
	Tilknytning KANAL 5**		x2					
	Tilknytning KANAL 6**		x3					
	Tilknytning trådløst tastatur				10 sec			
	Slettelse af tilslutninger						4 sec	

*Alle setting funktionerne udføres med systemet i Setting modus.

**Med aktiv Friends konfiguration.