

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΤΟΛΩΝ N-COM B902L R SERIES

Πλήκτρο		n	on	▲	▼	▲ + ▼
Βασικές Λειτουργίες	Ενεργοποίηση		2 sec			
	Απενεργοποίηση		6 sec			
	Αύξηση έντασης ήχου			X		
	Μείωση έντασης ήχου				X	
	Διαχείριση του μενού των λυχνιών					2 sec
	Μενού Ζευγοποίηση ***		4 sec			
	Μενού Διαμόρφωσης					4 sec
Συσκευές Bluetooth	Απάντηση κλήσης*	X	X	X	X	
	Φωνητική κλήση		2 sec			
	Μενού ταχείας κλήσης **	X	X			
	Τερματισμός/ άρνηση κλήσης		2 sec			
	Σύνδεση συσκευής μη αυτόματη		2 sec			
	Ενεργοποίηση συνδιάσκεψης Τηλέφωνο ΚΑΝΑΛΙ 1	X				
	Ενεργοποίηση συνδιάσκεψης Τηλέφωνο ΚΑΝΑΛΙ 2	x2				
	Ενεργοποίηση συνδιάσκεψης Τηλέφωνο ΚΑΝΑΛΙ 3	x3				
	Απενεργοποίηση συνδιάσκεψης	X				
Μουσική Bluetooth / Καλώδιο	Εκκίνηση αναπαραγωγής μουσικής (Play)		X			
	Λειτουργία Παύσης (Pause)		X			
	Επόμενο κομμάτι (Forward)			2 sec		
	Προηγούμενο κομμάτι (REW)				2 sec	
	Κοινή χρήση μουσικής A2DP		X			
	Ενεργοποίηση καλωδίου ήχου		x3			
	Απενεργοποίηση καλωδίου ήχου		x3			
Ενδοεπικοινωνία N-Com (serie 900)	Σύνδεση ΚΑΝΑΛΙΟΥ 1	X				
	Αποσύνδεση ενεργής ενδοεπικοινωνίας	X				
	Κλήση ΚΑΝΑΛΙ 2	x2				
	Κλήση ΚΑΝΑΛΙ 3	x3				
	Σύνδεση ενδοεπικοινωνίας ομάδας	2 sec				
	Αποσύνδεση ενδοεπικοινωνίας ομάδας	X				
Μενού Radio	Ενεργοποίηση Ραδιοφώνου		x2			
	Απενεργοποίηση Ραδιοφώνου		x2			
	Αυτόματη αναζήτηση καινούργιου σταθμού			2 sec		
	Αλλαγή σταθμού (σταθμοί στη μνήμη)				2 sec	
	Απομνημόνευση σταθμού				4 sec	

* Πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο N-Com.

** Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα.

*** Ξεκινώντας από το σύστημα απενεργοποιημένο.