

ESQUEMA RESUMEN DE LOS CONTROLES N-COM MULTI 2

<i>Botón</i>		on	on	▲	▲	▼	▼	▲ + ▼	▲ + ▼
<i>Presión</i>		Breve	Largo	Breve	Largo	Breve	Largo	Breve	Largo
Funciones Básicas	Encendido		X (3s)						
	Apagado		X (4s)						
	Subir el volumen			X					
	Bajar el volumen					X			
	Activación / Desactivación cable*	X				X			
	Activar intercomunicador	X							
	Desactivar intercomunicador	X							
Periférico Bluetooth	Respuesta llamada	X		X		X			
	Llamada vocal		X (2s)						
	Colgar/rechazar llamada		X (2s)						
	Repetición último número							X	
	Conexión teléfono		X (2s)						
	Desconexión teléfono								X (4s)
	Transferencia llamada								X (4s)
	Activación Conferencia	X							
Lector Mp3	Desconexión dispositivo A2PD						X (2s)		
	Accionar la reproducción musical (Play)				X (2s)				
	Función Pausa (Pause)				X (2s)				
	Pista siguiente (Forward)				X (4s)				
Setting	Modo asociación (con sistema apagado)		X (4s)						
	Asociación intercomunicador Piloto-Pasajero**	X							
	Anular asociaciones**								X (4s)

*Pulsar contemporáneamente los botones.

**Con sistema N-Com en Modo Acoplamiento.