

BLUETOOTH KIT3 PLUS - ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT: UTASÍTÁSOK

		Gomb	on	on	▲	▲	▼	▼	▲▼	▲▼
		Gombnyomás	rövid	hosszú	rövid	hosszú	rövid	hosszú	rövid	hosszú
Alapfunkciók	Bekapcsolás		X (2mp)							
	Kikapcsolás		X (5mp)							
	Hangerő fel				X					
	Hangerő le						X			
	Menüpont választása (Alap, Rádió, Motor-motor)			X (2mp)						
Bluetooth eszközök	Hívás fogadása	X			X		X			
	Hívás hangvezérléssel		X (4mp)							
	Hívás befejezése / elutasítása		X (2mp)							
	Utoljára hívott szám hívása								X	
	Mobiltelefon csatlakoztatása		X (4mp)							
	Mobiltelefon leválasztása									X (4mp)
	Hívás átirányítása a mobiltelefonra									X (4mp)
	Konferencia mód bekapcsolása	X								
Alap (Base) menü	Vezetékes audio mód bekapcsolása					X (2mp)				
	Vezetékes audio mód kikapcsolása							X (2mp)		
	A2DP eszköz csatlakoztatása					X (2mp)				
	A2DP eszköz leválasztása							X (2mp)		
	Lejátszás (Play)					X (2mp)				
	Szüneteltetés (Pause)					X (2mp)				
	Következő szám (Forward)					X (4mp)				
	N-Com intercom vagy Univerzális intercom kapcsolat létesítése	X								
	N-Com intercom vagy Univerzális intercom kapcsolat megszakítása	X								
Rádió menü	Automatikus állomáskeresés (rádió)					X (2mp)				
	Váltás az elmentett rádióadók között							X (2mp)		
	Rádióadó elmentése					X(4mp)				
Motor-motor menü	Motor-motor hívás fogadása	X			X		X			
	Intercom üzemmód kiválasztása („Motor-motor” → „Vezető-utas”)*	X			X					
	Motor-motor kapcsolat: 1-es motor hívása					X (2mp)				
	Motor-motor kapcsolat: 2-es motor hívása							X (2mp)		
	Motor-motor kapcsolat: 3-es motor hívása					X (4mp)				
	Motor-motor kapcsolat: 4-es motor hívása							X (4mp)		
Beállítások	Párosítási üzemmód bekapcsolása (kikapcsolt készüléknél!)		X (4mp)							
	Vezető-utas intercom vagy Univerzális intercom párosítás	X								
	1-es motor párosítás					X (2mp)				
	2-es motor párosítás							X (2mp)		
	3-as motor párosítás					X (4mp)				
	4-es motor párosítás							X (4mp)		
	Motor-motor menüpont bekapcsolása/kikapcsolása									X
	Párosítási adatok törlése**									X (4mp)

* A két gombot egyszerre, röviden kell megnyomni.

** Az N-Com készüléknek párosítási üzemmódban kell lennie.