

SCHEMA RIASSUNTIVO COMANDI N-COM B5L

- Configurazione Standard -

Tasto		N	ON	N + ON	▲	▼	▲ + ▼
Funzioni Base	Accensione		2 sec				
	Spegnimento		6 sec				
	Aumento Volume				X		
	Diminuzione Volume					X	
	Gestione Menù Luci						2 sec
Dispositivi Bluetooth	Risposta telefono	X	X		X	X	
	Chiamata vocale		2 sec				
	Richiama ultimo numero			X			
	Chiamata Numero Amico	2 sec					
	Riaggancio/Rifiuto telefonata		2 sec				
	Trasferimento chiamata			2 sec			
	Connessione Manuale Dispositivo		2 sec				
	Disconnessione Manuale Dispositivo				4 sec		
	Attivazione Conferenza	X					
	Disattivazione Conferenza	X					
Interfono	Connessione CANALE 1	X					
	Disconnessione interfono attivo	X					
	Chiamata CANALE 2	x2					
	Chiamata CANALE 3	x3					
Musica Bluetooth/Cavo	Avvio musica (Play)		X				
	Pausa musica (Pause)		X				
	Traccia successiva (FFW)				2 sec		
	Traccia precedente (REW)					2 sec	
	Abilitazione profilo A2DP		X				
	Disabilitazione profilo A2DP		4 sec				
	Attivazione audio cavo		x3				
	Disattivazione audio cavo		x3				
Menù Radio	Accensione Radio		x2				
	Spegnimento Radio		x2				
	Ricerca automatica nuova stazione				2 sec		
	Cambio stazione (stazioni in memoria)					2 sec	
	Memorizzare Stazione					4 sec	
Setting*	Modalità Affiliazione (da sistema spento)		4 sec				
	Attivazione / Disattivazione RDS					X	
	Attivazione / Disattivazione Smart Navi System				2 sec		
	Affiliazione Telefono (o dispositivo) secondario		2 sec				
	Affiliazione CANALE 1	X					
	Affiliazione CANALE 2	x2					
	Affiliazione CANALE 3	x3					
	Affiliazione CANALE 4**		X				
	Affiliazione CANALE 5**		x2				
	Affiliazione CANALE 6**		x3				
Reset						4 sec	

*Tutte le funzioni di Setting vanno eseguite con il sistema in Modalità Setting.

**Con Configurazione Friends attiva.

- Configurazione Friends -

Tasto		N	ON	N + ON	▲	▼	▲ + ▼
Funzioni Base	Accensione		2 sec				
	Spegnimento		6 sec				
	Aumento Volume				X		
	Diminuzione Volume					X	
	Gestione Menù luci						2 sec
Dispositivi Bluetooth	Risposta telefono	X	X		X	X	
	Chiamata vocale		2 sec				
	Richiama ultimo numero			X			
	Chiamata Numero Amico	4 sec					
	Riaggancio/Rifiuto telefonata		2 sec				
	Trasferimento chiamata			2 sec			
	Connessione Manuale Dispositivo		2 sec				
	Disconnessione Manuale Dispositivo				4 sec		
	Attivazione Conferenza	X					
	Disattivazione Conferenza	X					
Interfono	Connessione CANALE 1	X					
	Disconnessione interfono attivo	X					
	Chiamata CANALE 2	x2					
	Chiamata CANALE 3	x3					
	Chiamata CANALE 4		X				
	Chiamata CANALE 5		x2				
	Chiamata CANALE 6		x3				
Musica Bluetooth/Cavo	Avvio musica (Play)			2 sec			
	Pausa musica (Pause)			2 sec			
	Traccia successiva (FFW)				2 sec		
	Abilitazione profilo A2DP			2 sec			
	Disabilitazione profilo A2DP					4 sec	
	Attivazione audio cavo					2 sec	
	Disattivazione audio cavo					2 sec	
Menù Radio	Accensione Radio	2 sec					
	Spegnimento Radio	2 sec					
	Ricerca automatica nuova stazione				2 sec		
	Cambio stazione (stazioni in memoria)					2 sec	
	Memorizzare Stazione					4 sec	
Setting*	Modalità Affiliazione (da sistema spento)		4 sec				
	Attivazione / Disattivazione RDS					X	
	Attivazione / Disattivazione Smart Navi System				2 sec		
	Affiliazione Telefono (o dispositivo) secondario		2 sec				
	Affiliazione CANALE 1	X					
	Affiliazione CANALE 2	x2					
	Affiliazione CANALE 3	x3					
	Affiliazione CANALE 4**		X				
	Affiliazione CANALE 5**		x2				
	Affiliazione CANALE 6**		x3				
Reset						4 sec	

*Tutte le funzioni di Setting vanno eseguite con il sistema in Modalità Setting.

**Con Configurazione Friends attiva.