

## SAMENVATTEND SCHEMA BEDIENINGEN N-COM B901 S SERIES

		Toets	ON	▲	▼	▲ + ▼
<b>Basisfuncties</b>	Inschakeling		2 sec			
	Uitschakeling		3 sec			
	Toename Volume			X		
	Afname Volume				X	
<b>Bluetooth systemen</b>	Oproep beantwoorden*		X	X	X	
	Vocale oproep		2 sec			
	Menu Snelkiezen**		X		X	
	Gesprek weigeren/eindigen		2 sec			
	Handmatige verbinding systeem		2 sec			
	Activering telefoon conferentie KANAAL 1		X			
	Activering telefoon conferentie KANAAL 2		x2			
	Activering telefoon conferentie KANAAL 3		x3			
	Deactivering Conferentie		X			
<b>Muziek Bluetooth / Kabel</b>	Start muziekreproductie (Play)			2 sec		
	Pauze (Pause)			2 sec		
	Volgend nummer (Forward)			3 sec		
	Vorig nummer (REW)				3 sec	
	Muziekdeling A2DP			2 sec		
	Activering audio kabel		X	X		
	Desactivering audio kabel		X	X		
<b>Intercom N-Com (serie 900)</b>	Verbinding KANAAL 1		X			
	Afmelding actieve intercom		X			
	Oproep KANAAL 2		x2			
	Oproep KANAAL 3		x3			
	Activering conferentie verbinding					X
	Deactivering conferentie verbinding		X			
<b>Radio Menu</b>	Inschakeling Radio				2 sec	
	Uitschakeling Radio				2 sec	
	Automatisch zoeken nieuw station			x2		
	Station wisselen (stations in geheugen)				x2	
	Station memoriseren				4 sec	

\*Druk op eender welke toets van het toetsenbord N-Com.

\*\*Druk gelijktijdig op de toetsen.