

# KOMMANDOOVERSIKT N-COM B5

- Standardkonfigurasjon -

Knapp		n	on	n +	on	▲	▼	▲ +	▼ -
Basis funksjoner	Slå på		2 sec						
	Slå av		6 sec						
	Øke volum					X			
	Senke volum						X		
Bluetooth-enheter	Svare anrop	X	X			X	X		
	Stemmeanrop		2 sec						
	Ring tilbake siste nummer			X					
	Anrop vennenummer	2 sec							
	Legge på/ikke svare		2 sec						
	Overføring av telefonsamtale			2 sec					
	Manuell tilkobling til enhet		2 sec						
	Manuell frakobling fra enhet					4 sec			
	Aktivisering konferanse	X							
	Deaktivisering konferanse	X							
Interfon	Tilkobling KANAL 1	X							
	Frakobling aktivert interkom	X							
	Anrop KANAL 2	x2							
	Anrop KANAL 3	x3							
Musikk Bluetooth / ledning	Starte musikkavspilling (Play)		X						
	Pausefunksjon (Pause)		X						
	Neste spor (Forward)					2 sec			
	Forrige spor (REW)						2 sec		
	Aktivisering A2DP-profil		X						
	Deaktivisering A2DP-profil		4 sec						
	Aktivisering av lyd ledning		x3						
	Deaktivisering av lyd ledning		x3						
Radiomeny	Slå på radio		x2						
	Slå av radio		x2						
	Automatisk søk av ny kanal					2 sec			
	Endre kanal (lagrede kanaler)						2 sec		
	Lagre kanal						4 sec		
Setting*	Synkroniseringsmodus (fra avslått system)		4 sec						
	Aktivisering / deaktivering RDS						X		
	Aktivisering / deaktivering Smart Navi System					2 sec			
	Synkronisering sekundærtelefon (eller enhet)		2 sec						
	Synkronisering KANAL 1	X							
	Synkronisering KANAL 2	x2							
	Synkronisering KANAL 3	x3							
	Synkronisering KANAL 4**		X						
	Synkronisering KANAL 5**		x2						
	Synkronisering KANAL 6**		x3						
Slette affiliasjooner								4 sec	

\*Alle «setting»-funksjonene skal utføres med systemet i «setting»-modus.

\*\*Med Friends-konfigurasjon aktivert.

- Friends konfigurasjon -

	<i>Knapp</i>	<b>n</b>	<b>on</b>	<b>n +</b> <b>on</b>	<b>▲</b>	<b>▼</b>	<b>▲ +</b> <b>▼</b>
<b>Basis funksjoner</b>	Slå på		2 sec				
	Slå av		6 sec				
	Øke volum				X		
	Senke volum					X	
<b>Bluetooth-enheter</b>	Svare anrop	X	X		X	X	
	Stemmeanrop		2 sec				
	Ring tilbake siste nummer			X			
	Anrop vennenummer	4 sec					
	Legge på/ikke svare		2 sec				
	Overføring av telefonsamtale			2 sec			
	Manuell tilkobling til enhet		2 sec				
	Manuell frakobling fra enhet				4 sec		
	Aktivering konferanse	X					
	Deaktivering konferanse	X					
<b>Interfon</b>	Tilkobling KANAL 1	X					
	Frakobling aktivert interkom	X					
	Anrop KANAL 2	x2					
	Anrop KANAL 3	x3					
	Anrop KANAL 4		X				
	Anrop KANAL 5		x2				
	Anrop KANAL 6		x3				
<b>Musikk Bluetooth / ledning</b>	Starte musikkavspilling (Play)			2 sec			
	Pausefunksjon (Pause)			2 sec			
	Neste spor (Forward)				2 sec		
	Aktivering A2DP-profil			2 sec			
	Deaktivering A2DP-profil					4 sec	
	Aktivering av lyd ledning					2 sec	
	Deaktivering av lyd ledning					2 sec	
<b>Radiomeny</b>	Slå på radio	2 sec					
	Slå av radio	2 sec					
	Automatisk søk av ny kanal				2 sec		
	Endre kanal (lagrede kanaler)					2 sec	
	Lagre kanal					4 sec	
<b>Setting*</b>	Synkroniseringsmodus (fra avslått system)		4 sec				
	Aktivering / deaktivering RDS					X	
	Aktivering / deaktivering Smart Navi System				2 sec		
	Synkronisering sekundærtelefon (eller enhet)		2 sec				
	Synkronisering KANAL 1	X					
	Synkronisering KANAL 2	x2					
	Synkronisering KANAL 3	x3					
	Synkronisering KANAL 4**		X				
	Synkronisering KANAL 5**		x2				
	Synkronisering KANAL 6**		x3				
Slette affiliasjooner						4 sec	

\*Alle «setting»-funksjonene skal utføres med systemet i «setting»-modus.

\*\*Med Friends-konfigurasjon aktivert.