

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΤΟΛΩΝ N-COM B601 X SERIES

		Πλήκτρο	n	▲	▼	▲ + ▼
Βασικές Λειτουργίες	Ενεργοποίηση		2 sec			
	Απενεργοποίηση		6 sec			
	Αύξηση έντασης ήχου			X		
	Μείωση έντασης ήχου				X	

Συσκευές Bluetooth	Απάντηση κλήσης*		X	X	X	
	Φωνητική κλήση		2 sec			
	Μενού ταχείας κλήσης **		X		X	
	Τερματισμός/ άρνηση κλήσης		2 sec			
	Σύνδεση συσκευής μη αυτόματη		2 sec			
	Ενεργοποίηση συνδιάσκεψης Τηλέφωνο ΚΑΝΑΛΙ 1		X			
	Ενεργοποίηση συνδιάσκεψης Τηλέφωνο ΚΑΝΑΛΙ 2		x2			
	Ενεργοποίηση συνδιάσκεψης Τηλέφωνο ΚΑΝΑΛΙ 3		x3			
Απενεργοποίηση συνδιάσκεψης		X				

Μουσική Bluetooth	Εκκίνηση αναπαραγωγής μουσικής (Play)			2 sec		
	Λειτουργία Παύσης (Pause)			2 sec		
	Επόμενο κομμάτι (Forward)			4 sec		
	Προηγούμενο κομμάτι (REW)				4 sec	
	Κοινή χρήση μουσικής A2DP			2 sec		

Ενδοεπικοινωνία N-Com (serie 900/600)	Σύνδεση ΚΑΝΑΛΙΟΥ 1		X			
	Αποσύνδεση ενεργής ενδοεπικοινωνίας		X			
	Κλήση ΚΑΝΑΛΙ 2		x2			
	Κλήση ΚΑΝΑΛΙ 3		x3			

* Πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο N-Com.

** Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα.