

N-COM B602 SCHEMA RIASSUNTIVO COMANDI

MODALITA' COMPLETA

<i>Tasto</i>		n	▲	▼	▲ + ▼
Funzioni Base	Accensione	2 sec			
	Spegnimento	4 sec			
	Aumento Volume		X		
	Diminuzione Volume			X	
	Menu Affiliazione <i>(da sistema spento)</i>	4 sec			
	Menu Configurazione <i>(da sistema acceso)</i>				4 sec
	Modalità Completa / Semplice** <i>(da sistema spento)</i>	5 sec		5 sec	
	Reset** <i>(da sistema acceso)</i>	5 sec	5 sec		

Dispositivi Bluetooth	Risposta telefono*	X	X	X	
	Chiamata vocale	2 sec			
	Menu Chiamata Rapida**	X		X	
	Riaggancio/Rifiuto telefonata	2 sec			
	Connessione Manuale Dispositivo	2 sec			
	Attivazione Conferenza Telefono	X			
	Disattivazione Conferenza Telefono	X			

Musica Bluetooth	Avvio musica (Play)		2 sec		
	Pausa musica (Pause)		2 sec		
	Traccia successiva (FFW)		3 sec		
	Traccia precedente (REW)			3 sec	
	Condivisione musica A2DP		2 sec		

Interfono N-Com (serie 900-600)	Connessione interfono	X			
	Disconnessione interfono attivo	X			

*Premere un tasto qualsiasi della tastiera N-Com.

**Premere contemporaneamente i tasti.

MODALITA' SEMPLICE

Tasto		n	▲	▼	▲ + ▼
Funzioni Base	Accensione	2 sec			
	Spegnimento	4 sec			
	Aumento Volume		X		
	Diminuzione Volume			X	
	Menu Affiliazione (da sistema spento)	4 sec			
	Modalità Completa / Semplice** (da sistema spento)	5 sec		5 sec	
	Reset** (da sistema acceso)	5 sec	5 sec		
	Cancellare affiliazioni** (da modalità Affiliazione)		4 sec	4 sec	

Dispositivi Bluetooth	Risposta telefono*	X	X	X	
	Riaggancio/Rifiuto telefonata	2 sec			
	Connessione Manuale Dispositivo	2 sec			

Interfono N-Com (serie 900-600)	Connessione interfono	X			
	Disconnessione interfono attivo	X			

*Premere un tasto qualsiasi della tastiera N-Com.

**Premere contemporaneamente i tasti.